

Produit



Nom : **Régulateur chauffage analogique 1 circuit chauffage et ECS - SIEMENS : RVP211.0**
Fournisseur **SIEMENS**

Description

Les fonctions du régulateur Siemens RVP201.0

Régulateur analogique pour installations individuelles de chauffage. Le régulateur est conçu pour les installations suivantes au choix:

- Régulation de température de départ sur vanne mélangeuse avec servomoteur 3 points
- Régulation de la température de chaudière sur brûleur à 1 allure

Dans toutes les installations? la régulation peut se faire au choix:

- En fonction des conditions extérieures
- En fonction des conditions extérieures avec influence de la température ambiante
- En fonction de l'ambiance

Autres fonctions:

- Abaissement accéléré et mise en température rapide en fonction de la température ambiante
- Automatisme d'économie? pour l'enclenchement et la coupure du chauffage en fonction des besoins
- Commande à distance par appareil d'ambiance

PrestaShop logo

- Hors-gel de l'installation et de l'ambiance* (* sous réserve d'alimentation de l'installation en tension et combustible)

Les caractéristiques du régulateur RVP201

- Livré sans horloge
- Tension d'alimentation: 230Vac
- Consommation: 7VA
- Type d'entrées analogiques: 1xLG-Ni1000/CTN 575, 1xLG-Ni1000, 1xbus PPS pour appareils QAW..
- Type de sorties relais: contacts NO? libres de potentiel 24?250Vac? 2A
- Type de protection: IP40
- Dimensions (LxHxP): 144x96x115mm
- Montage sur rail DIN

Les sondes utilisables sur le régulateur RVP201 de chez Siemens

Les sondes à élément sensible LS-Ni 1000 permettent au RVP201 d'être au maximum d'elle-même, qu'il s'agisse d'une sonde de départ, de retour, d'applique ou encore pour l'ECS : Sonde d'applique QAD22

- Sonde de température à plongeur QAE212... et QAP21.3
- Sonde extérieure QAC22 (Elément de mesure LG-Ni 1000)
- Sonde extérieure QAC32 (Elément de mesure CTN 575) 8/43
- Sonde de température ambiante QAA10
- Sonde de température ambiante QAW44, uniquement avec appareil d'ambiance QAW70

Galerie

PrestaShop logo

Galerie

